

## 附件 2

### 业余无线电台呼号编制和核发要求

业余无线电台呼号一般由呼号前缀、电台种类、分区编号、呼号后缀四部分组成。

呼号前缀（呼号第一部分）由一位字母组成，为国际电信联盟分配的呼号前缀字母 **B**。

电台种类（呼号第二部分）由一位字母组成，用于区分不同序列的呼号后缀或表示某些特定种类的业余无线电台。字母 **G、H、I、D、A、B、C、E、F、K、L** 用于一般业余无线电台呼号；字母 **J** 用于空间业余无线电台呼号；字母 **R** 用于业余中继台和业余信标台呼号。字母 **S、T、Y、Z** 以及其他字母序列的业余无线电台呼号由国家无线电管理机构保留。

分区编号（呼号第三部分）由一位数字组成，用于表示业余无线电台分区号。空间业余无线电台分区号为 1。

呼号后缀（呼号第四部分）由 1~4 位的字母或者字母和数字的组合组成。其中，1 位、4 位呼号后缀，以及带有数字的呼号后缀由国家无线电管理机构保留。**QOA~QUZ** 及 **SOS、XXX、TTT** 等可能与遇险信号或类似性质的其他信号混淆的字母组合不用作呼号后缀。

各省、自治区、直辖市无线电管理机构可以核发的业余无线电台呼号号段见下表。

省（自治区、直辖市）	业余无线电台呼号						
	呼号前缀 (第一部分)	电台种类 (第二部分)	分区编号 (第三部分)	呼号后缀（第四部分）			
				双字母组合	数量	三字母组合	数量
北京	B	一般业余 无线电台： G、H、I、 D、A、B、 C、E、F、 K、L  业余中继台、 业余信标台： R	1	AA~XZ	624	AAA~XZZ	16039
黑龙江			2	AA~HZ	208	AAA~HZZ	5408
吉林				IA~PZ	208	IAA~PZZ	5408
辽宁				QA~XZ	208	QAA~XZZ	5223
天津			3	AA~FZ	156	AAA~FZZ	4056
内蒙古				GA~LZ	156	GAA~LZZ	4056
河北				MA~RZ	156	MAA~RZZ	4056
山西				SA~XZ	156	SAA~XZZ	4054
上海			4	AA~HZ	208	AAA~HZZ	5408
山东				IA~PZ	208	IAA~PZZ	5408
江苏				QA~XZ	208	QAA~XZZ	5223
浙江			5	AA~HZ	208	AAA~HZZ	5408
江西				IA~PZ	208	IAA~PZZ	5408
福建				QA~XZ	208	QAA~XZZ	5223
安徽			6	AA~HZ	208	AAA~HZZ	5408
河南				IA~PZ	208	IAA~PZZ	5408
湖北				QA~XZ	208	QAA~XZZ	5223
湖南			7	AA~HZ	208	AAA~HZZ	5408
广东				IA~PZ	208	IAA~PZZ	5408
广西				QA~XZ	208	QAA~XZZ	5223
海南				YA~ZZ	52	YAA~ZZZ	1352
四川			8	AA~FZ	156	AAA~FZZ	4056
重庆				GA~LZ	156	GAA~LZZ	4056
贵州				MA~RZ	156	MAA~RZZ	4056
云南				SA~XZ	156	SAA~XZZ	4054
陕西			9	AA~FZ	156	AAA~FZZ	4056
甘肃				GA~LZ	156	GAA~LZZ	4056
宁夏				MA~RZ	156	MAA~RZZ	4056
青海				SA~XZ	156	SAA~XZZ	4054
新疆			0	AA~FZ	156	AAA~FZZ	4056
西藏	GA~LZ	156		GAA~LZZ	4056		

注：各省、自治区、直辖市无线电管理机构在核发一般业余无线电台呼号时，呼号第二部分应  
按照 G、H、I、D、A、B、C、E、F、K、L 顺序，第四部分应  
按照双字母、三字母组合顺序依次编制并核发业余无线电台呼号。